

Пульт четырехканальный Radio 8101-4M Паспорт

1. Описание устройства

1.1. Назначение

Пульт предназначен для дистанционного управления исполнительными устройствами (далее ИУ) линейки Radio, а также исполнительными устройствами линейки Nero через транскодер Nero 8361 UPM.

1.2. Технические характеристики:

| | |
|--|-----------------|
| Диапазон рабочих частот, МГц..... | 433,05 - 434,79 |
| Максимальная мощность излучаемого сигнала не более, мВт..... | 10 |
| Количество каналов управления..... | 4 |
| Тип элемента питания..... | CR2032 |
| Напряжение элемента питания, В..... | 3 |
| Габаритные размеры, мм..... | 40×67×10 |
| Диапазон рабочих температур, °С..... | от 0 до +40 |
| Степень защиты корпуса..... | IP40 |



1.3. Особенности

- миниатюрный размер;

- управление в пошаговом режиме (команды «ВВЕРХ-СТОП-ВНИЗ-СТОП...» выполняются по кругу для каждого канала);
- передача команд управления со статическим или динамическим радиокодом послылки.

При управлении ИУ в статическом режиме существует возможность копирования сигнала пульта злоумышленником, что позволит ему управлять вашим объектом (роллетами, шлагбаумом, воротами). В динамическом режиме возможность копирования и взлома исключена. Заводская установка пульта — динамический режим работы. Динамическую послылку радиопульта поддерживают только устройства, выпущенные после 2015 г. Более подробную информацию можно получить в инструкции на устройство, у продавца или в технической поддержке, телефон которой вы можете узнать на сайте производителя.

2. Программирование

| Действие | Индикация |
|--|--|
| Запись канала пульта в память ИУ | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Ввести ИУ в режим программирования (см. инструкцию на соответствующее устройство). 2. Записать канал управления пульта: <ol style="list-style-type: none"> а) с динамическим кодом послылки: нажать и удерживать кнопку записываемого канала, не отпуская ее, коротко нажать любую другую. б) со статическим кодом послылки: коротко нажать кнопку записываемого канала. | <p>Подтверждение записи на ИУ зависит от его типа и режима программирования: короткая-длинная-короткая зеленая вспышка на индикаторе или длительное движение роллеты ВНИЗ, кратковременное ВВЕРХ-ВНИЗ и длительное ВВЕРХ.</p> |
| <p>! Если пульт не записался, то исполнительное устройство поддерживает только статический код послылки.</p> | |
| Изменение кода послылки команды (статический, динамический) | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Нажать любую кнопку пульта и, не отпуская ее, коротко нажать вторую кнопку. Не отпускать первую до конца программирования. 2. Изменить тип передаваемой послылки: коротко нажать любую другую кнопку пульта. Тип послылки управления переключается по кругу при каждом нажатии второй кнопки. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Индикатор погаснет на 4 с. Далее индикатор пульта мигает красным: <ul style="list-style-type: none"> • однократная вспышка — статический код послылки; • двукратная вспышка — динамический код послылки. |
| Удаление канала пульта из памяти ИУ | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Ввести ИУ в режим программирования (см. инструкцию на соответствующее устройство). 2. Удалить канал управления пульта: <ol style="list-style-type: none"> а) с динамическим кодом послылки: нажать и удерживать кнопку удаляемого канала, не отпуская ее, нажать любую другую кнопку, удерживать обе более 1 с; б) со статическим кодом послылки: нажать и удерживать более 1 с кнопку удаляемого канала. | <p>Подтверждение удаления на ИУ зависит от его типа и режима программирования: одна длительная красная вспышка или длительное движение роллеты ВНИЗ-ВВЕРХ.</p> |

| Действие | Индикация |
|--|--|
| Дистанционный режим программирования (ДРП). Пульт должен быть предварительно запрограммирован в ИУ. | |
| <p>1. Ввести ИУ в ДРП с ранее запрограммированного пульта: нажать записанную кнопку канала и, удерживая ее, нажать любую другую, удерживать обе более 4 с, затем отпустить и в течение 5 с коротко нажать первую кнопку два раза.</p> <p>2. После введения в ДРП можно выполнять действия:</p> <p>а) записывать каналы новых пультов в память ИУ;</p> <p>б) удалять каналы записанных пультов из памяти ИУ;</p> <p>в) стирать всю память ИУ: нажать записанную кнопку канала пульта и любую другую, удерживать их более 4 с.</p> <p>г) выводить ИУ из ДРП: нажать и удерживать записанную кнопку канала пульта, затем коротко нажать любую</p> | <p>1. Полотно роллеты совершит кратковременное движение ВНИЗ-ВВЕРХ один раз и через 5 с повторным кратковременным движением ВНИЗ-ВВЕРХ подтвердит вход в ДРП.</p> <p>2. Индикация на ИУ:</p> <p>а) полотно роллеты совершит длительное движение ВНИЗ, кратковременное ВВЕРХ-ВНИЗ, длительное ВВЕРХ;</p> <p>б) полотно роллеты совершит длительное движение ВНИЗ-ВВЕРХ;</p> <p>в) полотно роллеты совершит длительное движение ВНИЗ-ВВЕРХ 2 раза;</p> <p>г) полотно роллеты совершит кратковременное движение ВНИЗ-ВВЕРХ.</p> |

3. Текущий ремонт

При неисправности устройства в ходе эксплуатации необходимо обратиться к дилеру производителя, который в течение гарантийного срока производит ремонт.

4. Хранение, транспортирование, срок службы

Изделия должны храниться в упаковке при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% на отопляемых и естественно вентилируемых складах, в хранилищах с кондиционированием воздуха при отсутствии в нем агрессивных примесей, токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

Транспортирование изделий должно осуществляться в упакованном виде в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, отопляемых герметизированных отсеках самолетов и трюмов, а также автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега на любое расстояние при температуре от -50°C до +50°C, а при относительной влажности воздуха 100% — при 25°C. Средний срок службы изделия — не менее 5 лет.

5. Утилизация

По окончании срока службы изделие подлежит утилизации. Изделие не представляет опасности для жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды. Изделие не содержит цветных и драгоценных металлов. Отработанные элементы питания подлежат утилизации отдельно от мини-пульта.

9. Возможные неисправности

| Неисправность | Вероятная причина | Устранение неисправности |
|--|---|--|
| Пульт не записывается в исполнительные устройства. | <p>1. Села батарейка (при нажатии на пульт светодиод не светится либо мигает).</p> <p>2. Пульт в динамическом режиме записывается в устройства, которые воспринимают только статические послышки.</p> | <p>1. Заменить элемент питания.</p> <p>2. Сменить режим работы с динамического на статический.</p> |

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев с даты изготовления (последние 6 цифр в серийном номере прибора, например: 191117 — 19 ноября 2017 г.).

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с даты продажи. При отсутствии отметки о продаже — с даты изготовления. Гарантийные обязательства прекращаются в случае несоблюдения условий эксплуатации, установленных изготовителем, а также при механических повреждениях во время эксплуатации. Гарантийные обязательства не распространяются в случае непредставления паспорта.

7. Комплектность

Пульт Radio 8101-4M 1 шт.
 Паспорт 1 шт.
 Упаковка индивидуальная 1 шт.

8. Свидетельство о приемке

Пульт четырехканальный Radio 8101-4M (серийный номер см. на первой странице) изготовлен в соответствии с требованиями ТУ РБ 100376351.002-2003, принят ОТК и признан годным для эксплуатации.



Изготовитель:

ООО «Неро Электроникс»
 Беларусь, 223016,
 СЗЗ «Минск», Минский р-н,
 Новодворский с/с, 74,
 тел./факс: (+375 17) 388-53-00
 info@neroelectronics.by
 www.neroelectronics.by

Представительство в Беларуси:

ООО «Скетч»
 220073, г. Минск,
 ул. Скрыганова, 26, оф. 306,
 тел./факс: (+375 17) 317-02-32
 marketing@sketch.by

Представительства в России:

ООО «СкетчНероГрупп»
 119361, г. Москва,
 ул. Большая Очаковская, 15,
 стр. 1,
 тел./факс: (+7 495) 430-79-60,
 (+7 495) 735-64-47,
 (+7 495) 735-66-58
 info@nerosk.ru

ООО «Неро СПб»

136070, г. Санкт-Петербург,
 ул. Комсомола, 14, корп. 2,
 тел.: (+7 812) 987-51-56,
 (+7 981) 757-90-45
 nero-spb@neroelectronics.by

Представительство в Украине:

ООО «Унічне рішення»
 03138, г. Киев, ул. Спільная, 9Б,
 тел./факс: (+38 067) 679-51-22,
 (+38 044) 500-18-55
 o.ladyga@neroelectronics.by